



Bongo G – IP68 Artikelnummer: 11132

BONGO G FLEXIBELE WATERDICHTE LED STRIP - SINGLE COLOR SMD3528 60LED P/M

De Bongo G led strip uit de Colorlines serie van Colorgetix is een flexibele ledstrip met een vermogen van 4,8 W per meter. De led verlichting strip heeft een voltage van 24v DC. De Bongo G led strip is een solide led verlichting strip en daardoor een populaire led strip uit de Colorlines serie.

COLORGETIX COLORLINES BONGO G WATERDICHTE LED STRIP

De Bongo G led strip heeft een IP norm van IP68. De strip is aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is, en biedt volledige bescherming tegen stof. De Bongo G led strip is waterdicht, en blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden. Per meter bevinden zich 60 SMD3528 leds. De led verlichting strip kan om de 10 cm afgeknipt worden, zodat de strip perfect op maat gemonteerd kan worden. Colorgetix biedt de mogelijkheid om de led strip op de gewenste maat te solderen.

MONTAGE COLORGETIX COLORLINES BONGO G LED STRIP

Om de Colorgetix Bongo G led strip te plaatsen hoeft u alleen de 3M laag aan de achterzijde van de led verlichting strip te verwijderen. Zorg dat de oppervlakte vet en stof vrij is zodat de led verlichting strip op zijn plaats blijft. Bij het plaatsen van de led verlichting strip is het belangrijk dat u de led strip voorzichtig aandrukt zodat de leds niet beschadigen. Colorgetix kan eventueel speciale led montage profielen leveren, hierdoor is er nog meer mogelijk op het gebied van de bevestiging van led strips.

DIMMEN COLORGETIX COLORLINES BONGO G LED STRIP

Het is ook mogelijk om de Colorgetix Colorlines Bongo G led strip te dimmen. De led verlichting strip is aan te sluiten op de Colorgetix Colorcontroller Gallo LED dimmer 0-10 v 1 x 8A 5-24 volt DC en een Colorcontroller Alce LED dimmer 12-24 volt DC 8A, waarmee u de gewenste lichtsterkte van de led strip kunt bepalen. De Bongo G led strip is aan te sturen met elke 0-10 volt potentiometer. Om de Bongo G led strip aan te sluiten is een led verlichting driver uit de Colordriver serie nodig. De keuze voor de juiste Colorgetix Colordriver voor de led verlichting is afhankelijk van het aantal meter led strip dat op de driver aangesloten moet worden en het aantal watt per meter led strip; *Aantal meter aan te sluiten led strip X Het aantal watt per meter = De benodigde watt voor de driver*. Let op! Tel altijd 10% extra op de benodigde watt voor de led strip driver, er is geen max aantal watt, maar de driver voor de led verlichting mag nooit te laag zijn. Colorgetix kan de led verlichting strip plug& play voor u leveren.

Colorgetix is specialist op het gebied van led verlichting en heeft een groot assortiment aan hoogwaardige led verlichting en toebehoren. Voor advies over led verlichting, maar ook voor een op maat gemaakt verlichtingsplan ben u bij Colorgetix aan het juiste adres.

Specificaties

Vermogen:	4,8 W per meter
Type LED:	SMD3528
Aantal LED's:	60 per meter
Stralingshoek:	120 °
Kortste knipafstand:	10 cm
IP Norm:	IP 68
Ampèrage:	0.2 Ampère per meter
Voltage:	24V DC
Max. koppelbaar:	5 Ampère
Lengte:	Rol 5 meter
Breedte:	8 mm
Hoogte:	5 mm



24 Volt		Kabelgeleider 1.5mm ²					Kabelgeleider 2.5mm ²					Kabelgeleider 4mm ²				
Watt		24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360
Kabel lengte (m)	Amp re	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																



Deze tabel is een aanbeveling voor het kabelgeleider-oppervlak (MM²) bij kabellengtes van 1-50 mtr. Voor 24 Volt parallel aangesloten led armaturen (spanning gestuurd). Let op, deze tabel is een advies, de verantwoording is te allen tijden voor de installerende persoon. Maak indien nodig gebruik van de wet van Pouillet, ($A \times R = p \times l$) de berekening van elektrische weerstand en geleidbaarheid.

Houdt zoveel mogelijk de meest korte weg voor de 24Volt kabels aan.
Trafo capaciteit 10% hoger kiezen dan de som der belastingen.
Trafo waar mogelijk in het midden plaatsen.

Neem bij gebruik van deze tabel altijd het volledige vermogen (wattage).
Dus ervan uitgaande dat alle leds volledig branden op de strips.

$$P = U \times I$$

(Vermogen = spanning (24 volt) maal de stroom)

$$P \text{ (wattage)} = U \text{ (voltage)} \text{ maal } I \text{ (amp re)}$$